

产品设定

简易设定




连接至您的电脑

通过以太网线将EW-150N连接至您桌上/笔记本电脑的有线网络口。并且将EW-150N 连接上电源适配器。等待电源指示灯常亮，不再闪烁。



设定EW-150N

开启您电脑的网页浏览器，在网址栏输入 <http://192.168.0.50> (请保证电脑处于同一网段)。显示登入窗口后在用户名栏位输入“admin”，密码栏位不需输入。登入后您可以通过设定向导引领你完成EW-150N的设定。也可以使用我们提供的配置软件ELConfig.exe (搜索配置) 更方便完成设置。



共享无线网络

当您完成EW-150N的设定，您可以移除EW-150N 连接的网线，并将EW-150N 连接至您网络。EW-150N默认为无线客户端模式(网卡模式)，设置完成后串口设备和有线网络设备均可通过EW-150N访问无线网络。

故障排除

安装设定问题

1. 请问我如何不通过PC软件完成EW-150N 无线WIFI串口服务器安装设定,或是如何查看我的无线网络名称(SSID)与加密方式?
 - 使用网线连接您的电脑与EW-150N。
 - 开启您电脑的网页浏览器在网址栏位输入<http://192.168.0.50>。
 - 预设的用户名为“admin”。预设的密码不需输入(保持空白)。
 - 假如您曾经更改过您的密码但是忘记了,您必须把设备恢复原厂设定值。
2. 请问如何将EW-150N设备恢复原厂设定值?
 - 请先确认设备正确的连接电源并正常启动完成。
 - 请按压设备的reset按键约5秒钟的时间。
备注:当设备恢复原厂设定值,相关设定皆会被清除。
若您要重新进行EW-150N的功能设定,您可以参考问题1的说明并执行设定向导。
3. 请问使用PC配置软件进行搜索时,为何出现数百相同设备?
 - 这是网络存在环路所引起的广播风暴。典型情况是EW-150N通过无线和有线两条链路 with 电脑相通(直接或间接)。
 - 解决办法:
拔掉与电脑连接的网线(此时仍然可以搜索配置)。
或配置EW-150N,使其连接与电脑不同段的WIFI无线网络。
备注:因网络不正常,此时不要用配置软件进行设置,可能造成配置丢失而变砖或异常。
4. 设备IP地址修改后忘记了怎么办?
 - 使用网线连接您的电脑与EW-150N。
 - 通过我们提供的PC配置软件ELConfig.exe搜索可发现设备配置。

超然计算机技术支持资讯

如果您还有任何本使用手册无法协助您解决的相关问题，可以通过我们的网站、电子邮件或电话等方式与技术支持工程师联络。

技术咨询服务热线

13711468251 020-85662364 020-85660006

网 站：<http://www.crmcunet.com>

电子邮件：crnet@live.com

在线 QQ：458128145

产品保修期限、维修查询，请参考以下网页说明：

<http://www.crmcunet.com>

